

UTMⅢ

회전토크미터
DYNAMIC TORQUE METER



5kHz 고속응답 및 노이즈에 강한 디지털 출력이 더해진
대망의 NEW 시리즈 등장!!



- 0.05 Nm~500 Nm까지 13기종 line-up
- ±10V 토크 신호
- 아날로그대역 5kHz(샘플주파수 20kHz)의 고속응답
- 외부신호에 의한 디지털 ZERO 기능
- 허용과부하 500%
- RS-485 디지털 출력
- DC24V 전원
- 회전검출용 펄스출력을 표준장착(4펄스/회전)

컨넥터 위치 변경으로 인해 근접한 축의 계측이 가능

외부 ZERO 보정기능 추가


UTMⅡ

UTMⅢ



* 위 치수는 0.05~2Nm의 경우
(전체용량의 소형화 실현)


슬림화 및 컨넥터
위치변경으로 인해
더욱 가까워진 축과 축




설치조건에서 어긋난 무부하시의 출력을
외부신호를 통해 보정

아날로그대역 5kHz, 가변 로우패스필터

RS-485 디지털 출력




뛰어난 응답성과
필터 정수의 변경도
외부에서 가능



디지털 신호로
컴퓨터 등으로 전송 가능


UTM III -0.05Nm (R)



(R) 로터리엔코더 옵션 : 0.05~500Nm

● 설치 방법


본체가 회전 방향으로 움직이지 않도록 고정해 주십시오.



● 광학식 엔코더


● 각도 변화에 따른 토크 변동 검출에 가장 적합

● 토크 신호(아날로그 ±10V) 및 회전각 신호(A상, B상 라인드라이버 출력)를 출력합니다.



측정범위	분할수	측정가능 상한회전수 rpm	비틀림코일스프링 정수 Nm/rad	정격비틀림 각도 rad	관성 모멘트 kgm ²	중량 g
0.05	3600	5000	5.55	9.01×10^{-3} (0.516°)	1.39×10^{-6}	약210
0.1			11.08	9.02×10^{-3} (0.517°)	1.40×10^{-6}	
0.2			23.73	8.43×10^{-3} (0.483°)	1.41×10^{-6}	
0.5			88.32	5.66×10^{-3} (0.324°)	1.90×10^{-6}	
1			169.41	5.90×10^{-3} (0.338°)	1.93×10^{-6}	약220
2			333.57	6.00×10^{-3} (0.344°)	1.83×10^{-6}	
5			831	6.02×10^{-3} (0.345°)	4.18×10^{-6}	
10			1492	6.70×10^{-3} (0.384°)	4.28×10^{-6}	
20			4390	4.56×10^{-3} (0.261°)	2.85×10^{-5}	약780
50			7578	6.60×10^{-3} (0.378°)	2.92×10^{-5}	
100			15.9×10^3	6.28×10^{-3} (0.36°)	7.49×10^{-5}	
200			37.6×10^3	5.32×10^{-3} (0.305°)	1.55×10^{-4}	
500			106×10^3	4.71×10^{-3} (0.27°)	5.1×10^{-4}	약2.85k


■ UTMIII-0.05Nm (R) ~500Nm (R)



측정범위	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
0.05	14	31.5	32	49	6.1	16	5h7	12	10	54	10	5h7	26	32	M3 깊이 5	19
0.1																
0.2						16	8h7	12	15	15	8h7	26	32	M3 깊이 5	19	17
0.5																
1			37	54	6.1	18.5	12h7	13.5	20	57	20	12h7	30	40	40	M3 깊이 6
2																
5						24	20h7	23	40	70	40	20h7	40	40	M3 깊이 6	17
10																
20			47	63	6.1	28	25h7	55	55	25h7	46	38	50	30	M4 깊이 8	17
50																
100						30	30h7	18.5	60	67	60	30h7	50	30	M4 깊이 8	17
200																
500			71	78		35	40h7		75		75	40h7	63			

■ 부속 케이블

컨넥터(플러그)
HR10-7P-6S



- 1 : 적색 PWR (+5 ~ +24V)
- 2 : 흑색 PWR GND
- 3 : 녹색 라인드라이버 출력 B상 (+)
- 4 : 흰색 라인드라이버 출력 B상 (-)
- 5 : 황색 라인드라이버 출력 A상 (+)
- 6 : 갈색 라인드라이버 출력 A상 (-)
- 7 : 쉴드